

## **FI-KÄYTTÖOHJE: "Saumaveitsisarja"**

Kiitos luottamuksestasi, kun päätit hankkia tämän erityisen leikkuutyökalusarjan. Sillä voit poistaa vioittuneet tai homeiset, joustavat tiivisteaineen, kuten silikonin, akryylin, polyuretaanin tai MS-polymeerin saumoista tai tasaiselta alustalta. Ennen kuin aloitat leikkaamisen, testaa ensin varovasti, onko alusta altis naarmuuntumaan. Käytä vain erikoisadapteria **B-1**, **B-2.2** ja **B-3** joustavien saumasaineiden poistamiseen aroilta pinnoilta.

**TÄRKEÄÄ:** Teräadapterit/lisäosat on kiinnitettävä L-mallisella pitimellä (**I-1**) TWIN-TOOL - kahvaan, jotta ne pysyisivät varmasti paikallaan Vain tällöin työkalua saa käyttää saumasaineiden poistamiseen. Työkalulla voi leikata kumpaankin suuntaan. Paina terä saumaan haluamaasi kohtaan ja työnnä tai vedä työkalua (**I-1**). V-terällä **B-2.2** voit leikata ohuita saumoja suoraan. Kun sauma on paksu (**I-2-3**), leikkaa sivut auki terillä **B-1** tai **B-3** peräkkäin kummaltakin puolelta. Kaavi sitten karkeat massajäämät pois adapterilla **B-1** tai **B-3**.

**OHJE:** Kaikissa teräadaptereita/lisäkappaleita esittämissä kuvissa (**I-4-5-6-7**) on maksullisia **ERIKOISVARUSTEITA**. Niitä saa käyttää vain alustalla, joka ei ole arka. Kun alusta on kestävä, adapterin **B-5** terävä jaloterästerä soveltuu ihanteellisesti joustavien saumasaineiden leikkaamiseen (**I-4**). V-terä **B-4** soveltuu optimaalisesti tiiviste- ja liikuntasaumoihin (**I-5**). Laastisaumoja (**I-6**) voi raspata adapterin **B-6** sinkityllä erikoisterällä, jossa on karkea wolframikarbidipinnoite. Kiinteän teräadapterin metalliterät **B5+B6** voidaan vaihtaa tarvittaessa. Työnnä pidintä varovasti eteenpäin (katso (**I-7**)), aseta uusi metalliterä paikalleen ja varmista se työntämällä pidin niin pitkälle taakse kuin se menee. Katso vihjeitä, tietoja ja varaosia valmistajan sivustosta: **www.twin-tool.de**

**Varoitus:** Noudata työskennellessä alan omia sääntöjä, saumasaineen valmistajan tietoja, DIN/Euro-normien vaatimuksia sekä mahdollisia maakohtaisia määräyksiä ja ohjeita. Virheellisestä työkalun valinnasta ja/tai käsittelystä aiheutuvista vaurioista ei vastata! Kaikki työkalun osat mukaan luettuna säilytyslaatikko ovat 100 % kierrätyskelpoisia ja ympäristöä kuormittamattomia. Adapterin leikkusärmät ovat osittain erittäin teräviä ja siten vaarallisia - työkalu **ei ole lasten leikkikalua!** Valmistaja **EI VASTAA** virheellisestä käytöstä ei laiminlyöntien seurauksista! Työkalulla ja osilla on **3 vuoden valmistajan takuu** ostopäivästä! Takuu ei koske kuluvia osia! Leikkuutyökalut voivat loukata, joten säilytä ne aina turvallisessa paikassa, ehdottomasti poista lasten ja eläinten ulottuvilta! **Valmistaja:** K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, E-Mail: info@k-tools.de